

Ficha de datos

Kit de herramientas para desmontaje de rodamientos de bolas BP 61




Bearing Puller BP 61 para desmontar rodamientos rígidos de bolas del eje y de la carcasa

El juego de herramientas de desmontaje BP 61 permite quitar el rodamiento rígido de bolas del eje. Es posible desmontar también rodamientos sellados después de haber quitado la junta correspondiente. Los dedos de las patas extractoras se colocan en la pista de rodadura del anillo exterior. Es adecuado para el desmontaje de 61 rodamientos rígidos de bolas diferentes con diámetros de agujero de 10 a 100 mm.

Contenido del maletín:

- 6 juegos de patas extractoras
- 2 husillos roscados
- Práctico maletín de herramientas (3,2 kg)



Descripción del Bearing Puller BP 61

- Los dedos de las patas extractoras se colocan directamente en la pista de rodadura del anillo exterior y se apoyan en el resalte del anillo interior, obteniéndose así un apoyo seguro y una transmisión de fuerza óptima
- Los dedos están fijados flexible en las patas extractoras para poder colocarlos con facilidad en el rodamiento
- Las patas extractoras de acero de gran calidad soportan altas cargas y están diseñadas para una larga vida útil
- Un muelle de retención de elastómero facilita la colocación de las patas extractoras y las mantiene en posición durante el proceso de extracción
- El maletín de herramientas incluye una tabla para la selección de rodamientos

Vídeo para usuario en www.simatec.com






Ficha de datos

Kit de herramientas para desmontaje de rodamientos de bolas BP 61

Datos técnicos del Bearing Puller BP 61

Ancho de llave para husillo:	19 mm y 24 mm
Patas extractoras A1-A6:	6 juegos con 3 patas extractoras cada uno
Medidas del maletín (L x An x Al):	315 x 250 x 70 mm
Peso del kit:	3,200 g

Tabla de selección del Bearing Puller BP 61

						
Denominación de los rodamientos				Patas extractoras	Husillo	
60..	62..	63..	64..			
6000 6001 6002 6003	6200			BP A1	BP M12	
6004 6005 6006	6201 6202 6203					
6007 6008 6009 6010	6204 6205	6300 6301 6302				BP A3
6011 6012 6013	6206	6303 6304		BP A4		
6014 6015 6016 6017	6207 6208 6209 6210 6211	6305 6306 6307	6403	BP A5		BP M16
6018 6019 6020	6212 6213 6214 6215 6216 6217	6308 6309 6310 6311 6312 6313	6404 6405 6406 6407 6408 6409 6410	BP A6		